

FireAngel

W2-LFS-630-EUT

Wi-Safe 2 Low Frequency Sounder

NL

Artikelnummer: 21000182

Wi-Safe[®] 2

Lengte 198mm

Breedte 108mm

Hoogte 57.8mm

Gewicht 635g



Eigenschappen

- Extra signalen wanneer uw draadloze rookmelder afgaat! Het alarmsignaal klinkt met een lage frequentie van 520 Hz en een geluidsvolume van minimaal 85 DB op een afstand van 3 meter. Bovendien gaat een rode alarm-LED knipperen. Om personen die de normale signalen van melders niet horen zo snel mogelijk te waarschuwen, zijn laagfrequente geluidssignalen als alarmsignaal bijzonder effectief.
- Met behulp van de testknop kunnen alle rookmelders en draadloze apparaten in het netwerk worden getest. Een praktische oplossing speciaal voor bewoners met beperkte mobiliteit.
- De Low Frequency Sounder wordt aangesloten op de netspanning en is voorzien van over een oplaadbare backup-batterij. Een LED laat de verschillende bedrijfsomstandigheden zien (netstroom, storing, alarm).

Technische specificatie

Verpakt per	10
Garantie	5 Jaar
Technologie	Wi-Safe 2
Voeding AC/DC	AC/DC
Batterij	Vervangbare en oplaadbare NiMH batterij
Wijze van alarmering	Luide toon continue blokgolf van 520MHz
Temperatuur (in bedrijf)	4°C tot +38°C
Relatieve luchtvochtigheid	Tot 90% RV, niet condenserend
Installatie	Aan de muur, vrijstaand zowel vertikaal als horizontaal
Opslag	-20°C tot +60°C
Opslag vochtigheid	Tot 93 % RV niet condenserend
Frequentie	868 MHz
Maximaal aantal apparaten verbonden in een Wi-Safe 2 netwerk	50 stuks, inclusief melders en overige Wi-Safe 2 accessoires
Netwerk	2-richtingscommunicatie
Compatibiliteit	Combineren met alle FireAngel Wi-Safe 2 producten
Bereik	Minimaal 35m (meer dan 200m open veld)

Weckx Handelsonderneming
Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 95 - 5900 AB Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl

WECKX
WWW.WI-SAFE.NL

GN3723R1/52