

FireAngel

Wi-Safe2 Dongel Network Monitor

NL

Artikelnummer: 21000207

De FireAngel dongel wordt gebruikt voor snelle en eenvoudige analyse en het onderhoud van het Wi-safe2 netwerk. De Dongel kan via USB aangesloten worden op een laptop of PC en draadloos worden gekoppeld aan een bestaand Wi-Safe2 netwerk. Hierdoor is een eenvoudige analyse en beheer van alle FireAngel producten in het netwerk mogelijk.

Wi-Safe[®] 2

Breedte 75,0mm
Hoogte 43,0mm
Diepte 21,0mm
Gewicht 40g



Eigenschappen

- Betrouwbare analyse van het Wi-safe2 netwerk
- Dongel incl. Wi-safe2 module
- Geschikt voor alle Wi-safe2 producten
- Eenvoudig in gebruik
- Incl. installatiesoftware voor windows
- Incl. meegeleverde USB kabel (1m)

Technische specificatie

Voeding	3V via USB-poort
Technologie	Wi-Safe 2 (868.4 MHz)
Spanning	DC
Toepassing	Wi-Safe 2 netwerk
Temperatuur (in bedrijf)	+4°C tot +38°C
Luchtvochtigheid in bedrijf	tot 90% RV niet-condenserend
Opslag	-20°C tot +60°C
Opslag vochtigheid	tot 93% RV niet-condenserend
Garantie	2 jaar
Verpakt per	20
Gecertificeerd	RF-normen
Radiofrequentie	868 MHz
Afmetingen product in verpakking	132 (H) x 83 (W) x 23 (D) mm
Netwerk	2-richtingscommunicatie
Compatibiliteit	Windows
Maximaal aantal melders per netwerk	50 stuks
Bereik	Minimaal 35m (meer dan 200m open veld)
Installatiesoftware	www.fireangel.eu/mm
EAN	0816317003463

Weckx Handelsonderneming

Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 95 - 5900 AB Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl

WECKX
WWW.WI-SAFE.NL