

FireAngel

ZW-Module Z-WAVE RF MODULE

NL

Artikelnummer: 21000211

De Z-Wave Plus gecertificeerde module is voorzien van uitgebreide functies en mogelijkheden. FireAngel rook en hittemelders zijn met deze Z-wave Plus module snel en eenvoudig draadloos te verbinden aan een Z-Wave Plus domotica Controller.



Vervangbare batterij

Gewicht 24g



Eigenschappen

- Voor gebruik met ST-630 en SM-F (Rookmelder) & HT-630 en HM-F (Hittemelder).
- 3V verwijderbare (CR2) lithium batterij
- Z-Wave Plus TMNext Gen'Z-Wave hardware platform.
- Z-Wave plus gecertificeerde oplossingen beschikken over een selectie van uitgebreide prestaties en mogelijkheden die de gebruikerservaring verbeterd en laat Z-Wave installaties nog sneller en makkelijker installeren en instellen.
- 50% verbetering in de levensduur van de batterij.
- 67% verbetering in het bereik.
- 250% meer bandbreedte.

Technische specificatie

Voeding	3V verwijderbare (CR2) lithium batterij
Technologie	Z-Wave plus (868.4 MHz)
Spanning	DC
Toepassing	ST-630 / HT-630 / SM-F-1EU / HM-F-1EU
Temperatuur (in bedrijf)	+ 4° C tot + 38° C
Luchtvochtigheid in bedrijf	Tot 90 % RH % niet-condenserend
Opslag	-20°C tot 60°C
Opslag vochtigheid	tot 93 % RV niet-condenserend
Garantie	2 jaar (exclusief batterij)
Verpakt per	10
Gecertificeerd	RF-normen
Radiofrequentie	868 MHz
Afmetingen product in verpakking	29 (H) x 55 (W) x 30 (D)
Netwerk	Multi-directionele communicatie
Compatibiliteit	Koppelbaar met alle Z-Wave plus producten
EAN	0816317003715



EN 300 220-2 V2.4.1
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-1 V1.9.2



Weckx Handelsonderneming

Stalbergweg 55
5913 BJ Venlo, The Netherlands
Postbus 93 - 5900 AR Venlo
The Netherlands

T +31 (0)77 351 27 76
F +31 (0)77 354 79 59
E info@weckx.nl
I www.weckx.nl

WECKX
WWW.WI-SAFE.NL