

Genius HAT

Drukknopmelder



Productomschrijving

- Handmatige alarmering met variabele aansluitingen voor externe apparaten.
- De draadloze Genius-handset kan worden gebruikt als handmatige drukknopmelder (huisalarm) voor de Genius-rookmelders in een draadloos Genius-netwerk.
- Met aansluitingen bedraad waaronder NO / NC relais contact en triggerinput voor externe apparaten.

Specificaties

Output	Geïntegreerde radiomodule/ 868 MHz met 2x een relais output functie NO en NC
Gebruik	Handmatige activering van het rookalarm (via Genius Basis-X en PRO-X rookmelders en externe bekabelde apparaten)
Locatie	Status en Identificatie van rookmelders
Doormelding	Doormelding van alarm en status door externe apparaten bedraad
Koppelbaar	Draadloos met maximaal 30 melders per cluster / zone
Radiomodule	Geïntegreerd radio module voor draadloze koppeling met Pro X rookmelders en gateway Genius Port (l.c.m. de Genius basis X en Pro X radiomodules)
Signalering	Optische en akoestische signalering van alarm en status
Montage	Opbouw
Gebruikersinterface	alarmknop met geïntegreerde rode LED, resetknop, rode LED-indicatie radiomodule en piëzo geluid
Configuratie-interfaces	Dipschakelaar, draaischakelaar, bedieningsknop rood
Artikelnummer	21000604